

PA640

Full-featured 100-watt electronic siren with light control, PA and Air Horn
Rugged four-position slide switch and push button switches
Internal programmable siren functions



Todos los tonos estándar y pueden activarse mediante un interruptor rotatorio de cinco posiciones.

Trabajo pesado. Hay interruptores de botón rele auxiliar de seis membrana de caucho retroiluminada.

Interruptor deslizante actual de cuatro posiciones por el usuario, pulsadores independientes para aire de hornos y la activación manual y un botón de control giratorio PA/VOLUMEN - Todas elegantemente situado en la placa frontal. Park-Siren desactivación está integrado en el tablero PA640 PC

Activa automáticamente una vez que la transmisión del vehículo se desplaza hacia el parque. La función de transferencia.

Federal Signal ha dado otro paso de gigante como el líder en la tecnología de la electrónica de sirena. Crystal microprocesadores controlados, circuitos integrados y transistores de salida de silicio basado trabajan juntos para hacer que el PA640 el más versátil controlador más fiable, totalmente cerrado sirena / luz disponible. Años de experiencia en diseño y fabricación ha permitido Federal Signal para incorporar las características más deseadas junto con la electrónica avanzada en un paquete de sirenas asequible, compacto y funcional.

Sirenas PA640 proporcionan salida de 100 vatios y cumplirán con los requisitos de SAE J1849 clase A y para el sonido cuando se combina con cualquier altavoz de alto rendimiento Federal Signal. Cada sirena viene con su propio soporte de montaje, micrófono con cable duro y es electrónicamente cortocircuito y polaridad inversa protegida. El PA640 puede operar desde cualquier sistema eléctrico de tierra negativa de 12 voltios y ser alimentado a través de un centro de distribución de potencia de señal federal o directamente de la batería del vehículo.

Este compacto sirena (6,8 "W x 3" de alto x 7.75" D) está repleto de características estándar, versatilidad incorporada y la fiabilidad del producto que simplemente no puede ser igualada por productos similares de la competencia. Nueve relees de a bordo se utilizan para entregar 80 amperios de capacidad total de conmutación y pueden controlar primaria, secundaria, tomar abajo, callejón y circuitos de iluminación auxiliares. La sirena PA640 cuenta con dos incorporados en circuitos intermitentes disponibles, proporciona protección contra cortocircuitos avanzado "dinámico" y permite al instalador cambiar fácilmente funciones de conmutación a través de la programación interna.

Wail, Yelp, Prioridad o HI-LO, manual de pico y retener, Air-Horn, son todos los tonos estándar y pueden activarse mediante un interruptor rotatorio de cinco posiciones de trabajo pesado. Hay interruptores de botón rele auxiliar de seis, membrana de caucho retroiluminada, un alto amigable interruptor deslizante actual de cuatro posiciones por el usuario, pulsadores independientes para aire de hornos y la activación manual y un botón de control giratorio PA / VOLUMEN - Todas elegantemente situado en la placa frontal. Park - Siren desactivación está integrado en el tablero PA640 PC. Se activa automáticamente una vez que la transmisión del vehículo se desplaza hacia el parque. La función de transferencia (HRT) permite la sirena y e control de paso a través de la luz y ofrece una gestión eficaz del tráfico.